

# Delock USB Dockingstation Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio

## Beschreibung

Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit USB-C™ oder USB Typ-A Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. An den HDMI Ausgängen können gleichzeitig zwei Monitore betrieben werden. Vier integrierte USB 2.0 Ports und zwei USB 3.2 Gen 1 Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten, und Anschlüsse für ein Mikrofon und Lautsprecher und Gigabit Netzwerk vervollständigen die Ausstattung.

### Full-HD Auflösung

Eine Full-HD (1080p) Auflösung ist bei der Nutzung nur eines Monitors und auch bei der gleichzeitigen Ausgabe an beiden HDMI Ausgängen möglich.

### Erweiterter Bildschirm durch Displaylink

Aufgrund des Displaylink Grafik Chipsatzes ist es möglich, gespiegelte und erweiterte Bildschirmfunktionen unter Windows und Mac OS Betriebssystemen zu nutzen.



**Artikel-Nr. 87771**

EAN: 4043619877713

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:

Frontseite:

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2

1 x Mikrofon 3,5 mm Klinke

1 x Lautsprecher 3,5 mm Klinke

Rückseite:

1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B Buchse

1 x DC 5 V Stromanschluss

2 x HDMI-A Buchse

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 Buchse

4 x USB 2.0 Typ-A Buchse

- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):  
Single Display: bis zu 2560 x 1440 @ 50 Hz  
Dual Display: bis zu 2048 x 1152 @ 60 Hz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Funktionen: Spiegeln oder Erweitern (unter Windows kann nur eine Anzeige gespiegelt werden, die zweite wird erweitert)
- Farbe: schwarz / weiß
- Maße ohne Standfuß (LxBxH): ca. 190 x 78 x 38 mm

---

## Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ausgang: 5 V / 4 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:  
innen:  $\varnothing$  ca. 1,7 mm  
außen:  $\varnothing$  ca. 4,75 mm  
Länge: ca. 9,5 mm

---

## Systemvoraussetzungen



- Mac OS 10.15.5 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port oder
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

---

## Packungsinhalt

- USB Dockingstation
- Kabel USB Typ-B Stecker zu USB Typ-A Stecker (mit Adapter auf USB Type-C™ Stecker), Länge ca. 1 m
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	spiegeln und erweitern
Unterstütztes Betriebssystem:	Mac OS 10.15.5 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	2048 x 1152 @ 60 Hz 2560 x 1440 @ 50 Hz
-------------------------	--